

DTW1001Z

Напрежение: 18 V LXT

Капацитет на батерията: 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0Ah

Вид на батерията: Li-ion

Обороти на празен ход - 1./2./3.: 0 - 900 / 1.000 / 1.800min⁻¹

Удари в минута - 1./2./3.: 0 - 1.800 / 2.000 / 2.200min⁻¹

Стандартни болтове: M12 - M30

Високоякостни болтове: M10 - M24

Square drive: 3/4"

Въртящ момент - висок: 1.250Nm

Nut-busting torque: 1.700Nm

Шум: звуково налягане: 101,0dB(A)

Шум: звукова мощност: 109,0dB(A)

Шум: отклонение: 3,0dB(A)

Вибрации: затягане с удар: 15,5m/s²

Вибрации: отклонение (K): 2,0m/s²

Размери (Д x Ш x В): 229 x 91 x 289mm

Тегло: 3,7kg



- Безчетковият двигател (BLDC) не се нуждае от техническа поддръжка
- Наличие на електронен превключвател. Ако натиснете бутона веднъж, инструментът започва да работи на високи обороти и всеки път, когато натиснете бутона отново, оборотите се променят по следния начин: високи - средни - ниски.
- Компактен и лек модел, който може лесно да се използва с една ръка.
- Високият въртящ момент осигурява по-висока ефективност при работа с инструмента.
- Twin LED job light with preglow and afterglow function